

# SBC

## BATTERY CABINET

Different types of Faratel Battery Cabinets are equipped with Sealed lead-Acid (SLA) batteries that are known as maintenance free. These products are usable with different kinds of Faratel UPS in order to increase back up time.



### کابینت‌های باتری

کابینت‌های باتری، محفظه‌ای فلزی هستند و برای استقرار باتری‌های خشک مورد نیاز یوپی‌اس‌ها، به کار می‌روند. با توجه به ویژگی‌های باتری خشک مورد استفاده برای یوپی‌اس که از نظر ماهیت عملکرد، ارتباط مستقیمی با عملکرد یوپی‌اس و شرایط نگهداری خود دارند، می‌بایستی در شرایط مناسب نگهداری شده و در استفاده از آنها نهایت دقت لازم را به کار برد. کابینت باتری‌های فاراتل که در مدل‌های متفاوت و متناسب با باتری‌ها فاراتل تولید می‌گردند، شامل ویژگی‌های منحصر بفردی هستند که کاملاً از نظر ظاهری و کاربردی، پاسخگوی نیازهای مصرف‌کنندگان است.

### قابلیت‌ها

- مجهز به باتری‌های نوع سیلداسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری
- مجهز به شارژر داخلی (برخی مدل‌ها)
- مجهز به کانکتور خروجی مخصوص به منظور جلوگیری از اتصال معکوس باتری به یوپی‌اس
- مجهز به ترمینال مخصوص جهت اتصال کابینت‌های باتری به یکدیگر به منظور افزایش مدت زمان برق‌دهی
- امکان قرار گرفتن چند کابینت روی یکدیگر و اشغال فضای کمتر (برخی مدل‌ها)
- مجهز به چرخ (در مدل‌های 48MP-240MM)

Model	Battery Type	Battery	Number of Batteries	Voltage(V)	Battery Charger	Dimensions (W*D*H)(mm)	Net Weight (Kg)	Grossed Weight(Kg)
SBC 240MM	Sealed Lead Acid 12v	42AH یا 28AH	20	240	Yes	460*810*980	51	53
SBC 48M4U	Sealed Lead Acid 12v	42AH یا 28AH	4	48	No	530*620*280	9.5	10.5
SBC 48-18-P	Sealed Lead Acid 12v	9AH	2*4	48	No	530*620*205	29.3	31.3
SBC 48MP	Sealed Lead Acid 12v	65AH یا 100AH	4	48	No	460*660*830	28.7	35.7
SBC 240-9	Sealed Lead Acid 12v	9AH	20	240	No	580*730*380	63	72.5

در مدل‌های SBC 240-9, SBC 48-18-P باتری‌ها در کارخانه در داخل کابینت مونتاژ می‌گردد و در سایر مدل‌ها در محل مشتری انجام خواهد شد.